



**Caractéristiques Ledvance Surface  
circulaire 350 Blanc 18W 1440lm - 840  
| IP44 - avec détecteur -  
Remplacement 2x18W**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Réf.                         | 243729                              |
| EAN                          | 4058075618008                       |
| Marque                       | Ledvance                            |
| Nom du fabricant             | SF CIRC 350 SEN V 18W 840 IP44 LEDV |
| Budgetlight Garantie Totale  | 3 ans                               |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 30000                               |

## Informations techniques

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Technologie                       | LED Intégré        |
| Puissance (W)                     | 18                 |
| Tension (V)                       | 220-240            |
| Dimmable                          | Non                |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid    |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid   |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89              |
| Couleur Claire                    | Blanc              |
| Options de couleur                | Couleur unique     |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 1440               |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 80                 |
| Couverture Optique                | PC (Polycarbonate) |

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Facteur de puissance | >0.50 |
|----------------------|-------|

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Référence Article | Hublot LED |
|-------------------|------------|

## Informations de l'appareil

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Luminaire par Type | Professional |
|--------------------|--------------|

|         |         |
|---------|---------|
| Montage | Surface |
|---------|---------|

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Connexion du Luminaire | PI [Push-in connector] |
|------------------------|------------------------|

|                      |      |
|----------------------|------|
| Indice de Protection | IP44 |
|----------------------|------|

|                    |      |
|--------------------|------|
| Protection Impacts | IK03 |
|--------------------|------|

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Température de Fonctionnement | De -20 à + 40 |
|-------------------------------|---------------|

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Couleur du Luminaire | Blanc |
|----------------------|-------|

|          |                                |
|----------|--------------------------------|
| Logement | PMMA (Polymethyl Methacrylate) |
|----------|--------------------------------|

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Couleur du boîtier | Blanc |
|--------------------|-------|

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |
|----------------------|----------------------------|

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Product Serie | SURFACE CIRCULAR 350 |
|---------------|----------------------|

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 350 |
|---------------|-----|

|              |     |
|--------------|-----|
| Largeur (mm) | 350 |
|--------------|-----|

## Informations du capteur

|                 |                                              |
|-----------------|----------------------------------------------|
| Type de capteur | Capteur de luminosité, Capteur de mouvements |
|-----------------|----------------------------------------------|

**Pourquoi choisir Budgetlight?**



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**